

EQUIP GRUP PRESSIÓ (BOMBA I CONTROL DE PRESSIÓ PER A RENTAMANS HANDY O INOX, AMB CAIXA/MALETA)

- **CONTINGUT EQUIP:** bomba de pressió, equip CONTROL PRESS, tubs connexió interns, connexionat i protecció elèctrica, (OPCIONAL 2 mànegues flexibles alta pressió incendi 25 metres, amb ràcords Barcelona codi 6221).
- **CAIXA CONTENIDOR EQUIP:** polietilè rotoemmotllat, color negre i protecció UV. Tancament amb clau.
- **BOMBA EQUIP:** motor 0,36 kW monofàsic 230 V 50 Hz 2,1 A. Amb terra monofàsic.
- **CONTROL DE PRESSIÓ SORTIDA:** control de pressió electrònic CONTROL PRES, tarat a 3-4 bars de pressió.
- **CAIXA PROTECCIÓ ELÈCTRICA:** diferencial 10 A i guardamotor 2,5-4 A.
- **CONNEXIÓ ELÈCTRICA:** endoll mascle 16 A instal·lat.
- **CAUDAL DE SORTIDA:** 2,4 m³/h a 22 mca; 3,9 m³/h a 6 mca; 4,4 m³/h a nivell 0.
- **PRESES ENTRADA I SORTIDA D'AIGUA:** ràcord BARCELONA UNE 23400 1" .
- **(OPCIONAL) MÀNEGUES CONNEXIÓ A DIPÒSIT O RENTAMANS CODI 6221:** 2 mànegues bombers de Ø 25 mm de 25 metres de llarg amb ràcord Barcelona.

LÍNIA D'ALIMENTACIÓ (LA SUBMINISTRA EL CLIENT A LA UBICACIÓ):

Línia elèctrica 3G 1,5 mm de sec., endoll femella 16 A 230 V monofàsic. Amb presa de terra instal·lada.



**MIDES APROXIMADES CAIXA, SENSE MÀNEGUES:
AMPLÀRIA CAIXA 500 MM, FONS 350 MM, ALÇADA 400 MM.**

La informació descrita pot ser objecte de canvis sense previ avís.